

bravis

UA БЛЮТУЗ СТЕРЕО
ГАРНІТУРА

Інструкція з експлуатації

RU БЛЮТУЗ СТЕРЕО
ГАРНТИТУРА

Инструкция по эксплуатации

H30



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Параметри виробу BRAVIS H30:

Версія BT: V5.0

Профіль підтримки: AVCTP V1.4, AVRCP V1.5, GAVDP V1.0, AVDTP v1.0, A2DP V1.0, HF V1.5.

Радіус дії: 10 м

Діаметр навушників: 40мм*2

Діапазон частоти: 2,402 ГГц - 2,480 ГГц

Характеристики акумулятора: 3,7 В / 300 мА·год, вбудована літій-іонна акумуляторна батарея

Зарядна напруга: 4,2 - 5,5 В постійного струму

Тривалість зарядження: приблизно 2 години


Тривалість функціонування: приблизно 8 годин

Комплектація:

1. Блютуз-навушники BRAVIS H30 - 1 пара
2. Кабель для зарядження USB / Micro-USB - 1 шт.
3. Кабель Aux-in - 1 шт.
4. Посібник користувача - 1 шт. / Гарантійний талон - 1 шт.

Опис кнопок:

: Тривале натискання «Ввімкнено/Вимкнено» (ON/OFF)


: Коротке натискання для зменшення гучності / тривале натискання для повернення до попередньої композиції

: Коротке натискання для збільшення гучності / тривале натискання для переходу до наступної композиції


: Відтворення / Пауза, Відповідь на телефонний виклик: / Завершення телефонної розмови / Відхилення виклику:

Опис функцій:

1. Ввімкнення:

Після тривалого натискання  понад 3 секунд навушники ввімкнуться, пролунає голосова підказка «Живлення ввімкнено», і в навушниках автоматично увімкнеться режим Блютуз.

2. Вимкнення:

Якщо навушники ввімкнено, натискайте  упродовж понад 3 секунд, пролунає голосова підказка «Живлення вимкнено». Навушники буде вимкнено, світлодіодний індикатор погасне.

3. Режим Блютуз:

1) Операція встановлення з'єднання:

А. Для першого з'єднання: після вмикання навушники автоматично переходять у режим Блютуз, лунає голосова підказка "Блютуз-з'єднання встановлено", світлодіодний індикатор починає блимати по чергово синім та червоним кольорами. Увімкніть функцію Блютуз на Вашому телефоні та виберіть зі списку пристрій "BRAVIS H30", пароль для нього не потрібен; після успішного з'єднання пролунає сигнал «З'єднано», а світлодіодний індикатор почне світитися синім кольором.

Б. Повторне з'єднання: вимкніть функцію Блютуз на Вашому телефоні, пролунає сигнал «Блютуз-з'єднання завершено», у навушниках автоматично увімкнеться режим повторного з'єднання, світлодіодний індикатор почне блимати по чергово синім та червоним кольорами. Увімкніть функцію Блютуз на іншому телефоні та виберіть зі списку пристрій "BRAVIS H30", пароль для нього не потрібен; після успішного з'єднання пролунає сигнал «З'єднано», а світлодіодний індикатор почне світитися синім кольором.

В. Подальші з'єднання: автоматичне з'єднання з останнім з'єднаним пристроєм через 3 секунди після ввімкнення живлення.


2) Відповідь на телефонний виклик:

Швидко натиснути  під час виклику.


3) Завершення телефонної розмови:

Швидко натиснути  після розмови.

4) Відхилення виклику:

Тривало натискати  упродовж 2 секунд під час виклику.

5) Повторний виклик останнього набраного номера:

Подвійне натискання .

6) Відтворення музики:

Швидко натиснути  для автоматичного відтворення музики після з'єднання зі смарт-пристроєм.

4. Режим Auh-in:

Коли навушники працюють в інших режимах, вставте кабель Auh-in, при цьому режим Блютуз буде вимкнено, а ввімкнеться відтворення в режимі Auh-in.

5. У разі налаштування максимальної гучності пролунає голосове попередження «Максимальна гучність», У разі налаштування мінімальної гучності пролунає голосове попередження «Мінімальна гучність».

6. У разі низького рівня заряду акумулятора пролунає голосове попередження «Будь ласка, зарядіть»

7. Функція економії заряду: якщо навушники перебувають в режимі встановлення з'єднання понад 5 хвилин, вони автоматично вимкнуться; з метою економії заряду вставте кабель Auh-in, щоб вимкнути навушники.

8. Формати MP3 та WMA підтримуються для відтворення.

9. Індикатор заряду акумулятора в IOS та Android.

10. Загальний порт заряджання: Порт Micro USB

Стан світлового індикатора живлення:

Стан заряджання	Під час заряджання світловий індикатор живлення світиться ЧЕРВОНИМ кольором. Коли акумулятор повністю заряджений, світловий індикатор живлення починає світитися СИНІМ кольором.
Стан з'єднання	Світловий індикатор живлення швидко блимає по чергово синім та червоним кольорами.
Стан встановленого з'єднання	Світловий індикатор живлення світиться синім кольором.
Стан користування	У режимі Блютуз світловий індикатор живлення блимає синім кольором через кожні 5 секунд.
	У режимі Auh-in навушники автоматично вимикаються, і світловий індикатор живлення гасне.

Примітка:

Якщо після ввімкнення в Блютуз-навушниках режиму встановлення з'єднання жодного з'єднання не відбулося, будь ласка, вимкніть навушники, щоб заощадити енергію.

Не виконуйте інші операції під час пошуку Блютуз-пристрою, щоб запобігти помилкам програми.

Щоб не завдавати шкоду своєму слуху, вибирайте правильний рівень гучності.

Зверніть увагу, що за умов належного використання Блютуз-навушників можна уникнути їх пошкодження.

Будь ласка, зарядіть навушники після тривалого періоду, упродовж якого вони не використовувалися.

Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 10.07.2019 р. Гарантійний термін 1 рік з дати продажу. Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли у разі неправильного використання: перегріву, падіння, навмисного пошкодження. Гарантія не розповсюджується на природні зміни зовнішніх властивостей виробу, що виникли під час користування ним: подряпини, плями, зміни кольору або форми. Термін служби 2 роки. Не бажано використовувати цей пристрій після закінчення строку придатності або у разі його пошкодження. Спрощена декларація про відповідність Справжнім Ройстайл Технолоджі заявляє, що даний тип радіообладнання відповідає технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті <http://bravis.ua/>. Виробник: Ройстайл Технолоджі ТОВ, кім.517, Нью Сіті Центр, Леі Юе Мун №2, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Завод: Шеньжень Ройстайл Технолоджі ТОВ, кім. 2889, 28й поверх, буд. Електронік Технолоджі, Блок С, Північний Хуакян, Район Футіан, Шеньчжень, Гуандун, Китай. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька 1, м. Київ, 04119.

Параметры изделия BRAVIS H30:

Версия BT: V5.0

Профиль поддержки: AVCTP V1.4, AVRCP V1.5, GAVDP V1.0, AVDTP v1.0, A2DP V1.0, HF V1.5.

Радиус действия: 10 м

Диаметр наушников: 40мм*2

Диапазон частоты: 2,402 ГГц - 2,480 ГГц

Характеристики аккумулятора: 3,7 В / 300 мА·час, встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея

Зарядное напряжение: 4,2 - 5,5 В постоянного тока

Время зарядки: примерно 2 часа


Время работы: примерно 8 часов


Комплектация:


1. Блютус-наушники BRAVIS H30 - 1 пара
2. Кабель для зарядки USB / Micro-USB - 1 шт.
3. Кабель Aux-in - 1 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт. / Гарантийный талон - 1 шт.

Описание кнопок:

: Длительное нажатие «Включено/Выключено» (ON/OFF)


: Быстрое нажатие для уменьшения громкости / длительное нажатие для возврата к предыдущей композиции

: Быстрое нажатие для увеличения громкости / длительное нажатие для перехода к следующей композиции


: Воспроизведение / Пауза, Ответ на телефонный вызов: / Завершение телефонного разговора / Отклонение вызова:

Описание функций:

1. Включение:

После длительного нажатия  более 3 секунд наушники включатся, прозвучит голосовая подсказка «Питание включено», и в наушниках автоматически включится режим Блютус.

2. Выключение:

Если наушники включены, нажимайте  более 3 секунд, прозвучит голосовая подсказка «Питание выключено». Наушники отключатся, светодиодный индикатор погаснет.

3. Режим Блютус:


1) Операция соединения:

А. Для первого соединения: после включения наушники автоматически переходят в режим Блютус, раздается голосовая подсказка "Блютус-соединение установлено", светодиодный индикатор начинает мигать поочередно синим и красным цветами. Включите функцию Блютус в телефоне и выберите из списка устройство "BRAVIS H30", пароль для него не нужен; после успешного соединения прозвучит сигнал «Подключено», а светодиодный индикатор начнет светиться синим цветом.

Б. Повторное соединение: Выключите функцию Блютус в телефоне, прозвучит сигнал «Блютус-соединение завершено», в наушниках автоматически включится режим повторного соединения, светодиодный индикатор начнет мигать поочередно синим и красным цветами. Включите функцию Блютус в другом телефоне и выберите из списка устройство "BRAVIS H30", пароль для него не нужен; после успешного соединения прозвучит сигнал «Подключено», а светодиодный индикатор начнет светиться синим цветом.

В. Последующие соединения: автоматическое соединение с последним соединенным устройством через 3 секунды после включения питания.

2) Ответ на телефонный вызов:

Быстро нажать  во время вызова.

3) Завершение телефонного разговора:

Быстро нажать  после разговора.


4) Отклонение вызова:

Длительно нажимать  в течение 2 секунд во время вызова.

5) Повторный вызов последнего набранного номера:

Двойное нажатие .

6) Воспроизведение музыки:

Быстро нажать “” для автоматического воспроизведения музыки после соединения со смарт-устройством.

4. Режим Auh-in:

Когда наушники работают в других режимах, вставьте кабель Auh-in, при этом режим Блютуз выключится, а включится воспроизведение в режиме Auh-in.

9. В случае настройки максимальной громкости прозвучит голосовое предупреждение «Максимальная громкость», в случае настройки минимальной громкости прозвучит голосовое предупреждение «Минимальная громкость».

10. В случае низкого уровня заряда аккумулятора прозвучит голосовое предупреждение «Пожалуйста, зарядите»

11. Функция экономии заряда: если наушники находятся в режиме подключения более 5 минут, они автоматически выключатся; с целью экономии заряда вставьте кабель Auh-in, чтобы выключить наушники.

12. Форматы MP3 и WMA поддерживаются для воспроизведения.

9. Индикатор заряда аккумулятора в IOS и Android.

10. Общий порт подзарядки: Порт Micro USB

Состояние светодиодного индикатора питания:

Состояние зарядки	Во время зарядки светодиодный индикатор питания светится КРАСНЫМ цветом. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор питания начинает светиться СИНИМ цветом.
Состояние соединения	Светодиодный индикатор питания быстро мигает поочередно синим и красным цветами.
Состояние установленного соединения	Светодиодный индикатор питания светится синим цветом.
Состояние использования	В режиме Блютуз светодиодный индикатор питания мигает синим цветом каждые 5 секунд.
	В режиме Auh-in наушники автоматически выключаются, а светодиодный индикатор питания гаснет.

Примечание:

Если после включения в Блютуз-наушниках режима установки соединения никакое соединение не устанавливается, пожалуйста, выключите наушники для экономии энергии.

Не производите другие операции при поиске Блютуз-устройства, чтобы предотвратить ошибки программы.

Чтобы не нанести вред своему слуху, выбирайте правильный уровень громкости.

Обратите внимание, что при условии надлежащего использования Блютуз-наушников можно избежать их повреждения.

Пожалуйста, зарядите наушники после длительного периода, в течение которого они не использовались.

Номер партии производства идентифицируется по дате изготовления. Дата изготовления: 10.07.2019 г. Гарантийный срок 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в случае неправильного использования: перегрева, падения, умышленного повреждения. Гарантия не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших при пользовании им: царапины, пятна, изменения цвета или формы. Срок службы 2 года. Не желательно использовать это устройство по истечении срока годности или в случае его повреждения. Упрощенная декларация о соответствии Настоящим Ройстайл Технолджи заявляет, что данный тип радиооборудования соответствует техническому регламенту радиооборудования. Полный текст декларации о соответствии доступен на сайте <http://bravis.ua/>. Производитель: Ройстайл Технолджи ООО, ким.517, Нью Центр, Леи Юе Мун №2, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Завод: Шеньжень Ройстайл Технолджи ООО, ком. 2889, 28-й этаж, д. Электроник Технолджи, Блок С, Северный Хуакян, Район Футиан, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая 1, г. Киев, 04119.